

Uživatelský návod - nouzový modul 230V 25W

Slouží k instalaci pro LED světelné zdroje pro stálé osvětlení v případě výpadku napájení. Tento modul nemusí být funkční pro některé typy LED driverů, zejména stmívatelné.

Technická specifikace:

Vstupní napětí: AC 100-227V 50-60Hz

Výstupní zatížení: max. 40W

Doba nabíjení:(z nulového stavu) 24h

Typ baterie: NI-MH 12V 3000mAh

Životnost řídicí jednotky: > 4roky

Kontrolka: červená - nabíjení, zelená - napájení, žlutá - porucha

Výstupní napětí: 220-230V DC

Doba svícení na baterii: max. 1hodina

Provozní teplota: 0° až 70° C


Počet nabití/vybití 1000x

Záruční doba:

Záruční doba je 24 měsíců, záruka se nevztahuje na opotřebení baterie způsobené jejím obvyklým užíváním. (Není proto možné například reklamovat baterii po několikaměsíčním užívání proto, že má nižší než původní kapacitu) Pro dobrou funkci a životnost baterie je ideální jednou měsíčně baterii úplně vybit a nabít, tímto můžete životnost baterie prodloužit i na několik let.

Zapojení: Měla by provádět odborně způsobilá osoba!!!

 BATTERY Test indikátor červená: nabíjení zelená: napájení žlutá: porucha  RoHS CE Made in P.R.C.	Nouzový modul 230V 25W/1h 3000mAh EMERGENCY KIT MODEL: NM12V3Ah25W INPUT: AC 100-277V 50/60HZ LIGHT SOURCE: 25W LED BATTERY: NI-MH12V 3Ah EMERGENCY DURATION: 1 HOUR	
---	--	---



Dovozce: T-LED s.r.o., www.t-led.cz
Praha 5, Česká republika

